

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia **04.02.2019r** nr **05-KAN-001159-2019** określa się następujące warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną budową:

Budowa drogi zbiorczej od ul. Ciepłowniczej do ul. 18-go Stycznia

1. Miejsce występującej kolizji:

Wieluń ul. Sieradzka, ul. 18-go Stycznia, ul. Popiełuszki, dz. nr 162, 154/13, 154/15, 154,17, 154/20, 154/11, 182/1, 154/19 – obręb 4, dz. nr 179, 199/2, 202, 262, 591/3, 312, 513, 508 - obręb 8, dz. nr 1, 2 – obręb 15

2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki:

- 1. Linia napowietrzna 0,4kV typu AL. 4x70 mm² +25 mm² zasilana ze stacji 7-0486 "Wieluń Kochelskiego 1" obwód nr 3 pomiędzy stanowiskami nr 26 a 27 (+lampy)**
- 2. Linia kablowa 0,4kV typ YAKXs 4x120mm² od stanowiska nr 33 (w linii nn zasilanej ze stacji nr 7-0486 obwód nr 3) do złącza nr 7-1321/2,3/ZK**
- 3. Linia kablowa 15kV typ 3x XRUHAKXS 1x120mm² „WIELUŃ-MIASTO3” od stacji nr 7-1321 "Wieluń Stodolniana" do ZKSN nr Z003 "Wieluń Warszawska"**
- 4. Linia kablowa 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 3 ze stacji nr 7-1321 do złącza nr 7-1321/2,3/ZK**
- 5. Linia kablowa 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 2 ze stacji nr 7-1321 do złącza nr 7-1321/2,3/ZK**
- 6. Linia kablowa 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 7 ze stacji nr 7-1321 do złącza ZK na bud nr 1 ul. Stodolniana**
- 7. Linia kablowa 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 8 ze stacji nr 7-1321 do złącza ZK na bud nr 4 ul. Stodolniana**

Perł *S. Ma* *G. Misch*

8. Linia kablowa 15kV typ 3x XRUHAKXS 1x120mm² WIELUŃ- MIASTO3 od stacji nr 7-1321 „Wieluń Stodolniana” do stacji nr 7-0006 „Wieluń Moniuszki”
9. Linia kablowa 15kV typ 3x XnUHAKXs 1x150mm² „WIELUŃ-MIASTO3” od stacji nr 7-1259 „Wieluń Staszica” do stacji nr 7-0252 „Wieluń Waryńskiego”
10. Linia kablowa 0,4kV typ YAKXs 4x240mm² od słupa nr 1 (w linii zasilanej ze stacji nr 7-1259 obwód nr 04) do słupa nr 5 (w linii zasilanej ze stacji nr 7-0252 obwód nr 03)
11. Linia kablowa 0,4kV typ YAKXs 4x120mm² od stacji nr 7-1259 obw nr 13 do ZK nr 7-1259-13-02 w kierunku ZK Lidl
12. Linia kablowa 0,4kV typ YAKY 4x120mm² zasilana ze stacji nr 7-1064 „Wieluń Głęboka” relacji od zk za bloku nr 32 do bud nr 2 na ul. Zacisze
13. Linia napowietrzna 0,4kV typu Al.4x35mm²+25mm² zasilana ze stacji nr 7-0468”Wieluń 18-go Stycznia 1” obwód nr 3 pomiędzy stanowiskami nr 4 a 6 (+lampy)
Przyłącza ze słupa nr 4:
Przyłącze kablowe 0,4kV typu YAKY 4x70mm² do budynku nr 35
Przyłącze napowietrzne 0,4kV typu AsXSn 4x16 mm² do budynku nr 3 ul. Popiełuszki
Przyłącze napowietrzne 0,4kV typu Al. 4x16 mm² do budynku nr 28 ul. POW
Przyłącze napowietrzne 0,4kV typu Al. 2x16 mm² do budynku nr 30 ul. POW
Przyłącze napowietrzne 0,4kV typu Al. 2x16 mm² do budynku nr 21 ul. POW
Przyłącza ze słupa nr 6:
Przyłącze kablowe 0,4kV typu YAKY 4x35 mm²
Przyłącze napowietrzne 0,4kV typu AsXSn 4x16 mm² do budynku na dz. nr 249
Przyłącze napowietrzne 0,4kV typu AsXSn 4x25 mm² do budynku szkoły

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

- a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linię napowietrzną 0,4kV typu AL. 4x70 mm² +25 mm² zasilana ze stacji 7-0486”Wieluń Kochelskiego 1” obwód nr 3 na odcinku pomiędzy stanowiskiem nr 26 a 27 przebudować na linię kablową typu YAKXS 4x120mm² + YAKXS 4x35mm² wraz z wymianą stanowisk słupowych nr 26 i 27 na nowe poza obszar występowania kolizji z zastosowaniem żerdzi wirowanych oraz przełożeniem lamp oświetleniowych, zdemontować unieczynniony fragment linii

Bz Gmca ml

2. Linię kablową 0,4kV typ YAKXs 4x120mm² od stanowiska nr 33 (w linii nn zasilanej ze stacji nr 7-0486 obwód nr 3) do złącza nr 7-1321/2,3/ZK , - osłonić rurą dwudzielną typu SRS110 w miejscu występowania kolizji

3. Linię kablową 15kV typ 3x XRUHAKXS 1x120mm² „WIELUŃ-MIASTO3” od stacji nr 7-1321 „Wieluń Stodolniana” do ZKSN nr Z003 „Wieluń Warszawska” - osłonić rurą dwudzielną typu SRS160 w miejscach występowania kolizji

4. Linię kablową 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 3 ze stacji nr 7-1321 do złącza nr 7-1321/2,3/ZK – przełożyć poza obszar występowania kolizji

5. Linię kablową 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 2 ze stacji nr 7-1321 do złącza nr 7-1321/2,3/ZK – przełożyć poza obszar występowania kolizji

6. Linię kablową 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 7 ze stacji nr 7-1321 do złącza ZK na bud nr 1 ul. Stodolniana – przełożyć poza obszar występowania kolizji

7. Linię kablową 0,4kV typ YAKY 4x240mm² obw 8 ze stacji nr 7-1321 do złącza ZK na bud nr 4 ul. Stodolniana – przełożyć poza obszar występowania kolizji

8. Linię kablową 15kV typ 3x XRUHAKXS 1x120mm² WIELUŃ- MIASTO3 od stacji nr 7-1321 „Wieluń Stodolniana” do stacji nr 7-0006 „Wieluń Moniuszki” - osłonić rurą dwudzielną typu SRS160 w miejscach występowania kolizji

9. Linię kablową 15kV typ 3x XnUHAKXS 1x150mm² „WIELUŃ-MIASTO3” od stacji nr 7-1259 „Wieluń Staszica” do stacji nr 7-0252 „Wieluń Waryńskiego” - osłonić rurą dwudzielną typu SRS160 w miejscach występowania kolizji

10. Linię kablową 0,4kV typ YAKXs 4x240mm² od słupa nr 1 (w linii zasilanej ze stacji nr 7-1259 obwód nr 04) do słupa nr 5 (w linii zasilanej ze stacji nr 7-0252 obwód nr 03) - osłonić rurą dwudzielną typu SRS110 w miejscu występowania kolizji

11. Linię kablową 0,4kV typ YAKXs 4x120mm² od stacji nr 7-1259 obw nr 13 do ZK nr 7-1259-13-02 w kierunku ZK Lidl- osłonić rurą dwudzielną typu SRS110 w miejscu występowania kolizji

12. Linię kablową 0,4kV typ YAKY 4x120mm² zasilana ze stacji nr 7-1064 „Wieluń Głęboka” relacji od zk za bloku nr 32 do bud nr 2 na ul. Zacisze - osłonić rurą dwudzielną typu SRS110 w miejscu występowania kolizji

13. Linię napowietrzną 0,4kV typu Al.4x35mm²+25mm² zasilaną ze stacji nr 7-0468 „Wieluń 18-go Stycznia 1” obwód nr 3 na odcinku pomiędzy stanowiskiem nr 4 a 6 przebudować na linię kablową typu YAKXS 4x120mm² + YAKXS 4x35mm² wraz z wymianą stanowisk słupowych nr 4 i 6 na nowe poza obszar występowania kolizji z zastosowaniem żerdzi wirowanych , przełożeniem lamp oświetleniowych, zdemontowaniem unieczynnionego fragmentu linii, wymianą istniejących przyłączy napowietrznych na typu ASXSn wraz z podłączeniem na nowych stanowiskach, przełożeniem wraz z podłączeniem istniejących przyłączy kablowych do nowych stanowisk słupowych

Przeł *F. Mar* *Ortęca*

Dokonać analizy zgodności parametrów linii 15kV i 0,4kV z normami w odniesieniu do projektowanych elementów zagospodarowania terenu (głębokość ułożenia kabli pod projektowanymi nawierzchniami, zbliżenia do pozostałych sieci uzbrojenia terenu, odległość od budynków, itp.).


Zachować istniejący układ sieci.

- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej: **określonych w pkt 2.**
 - c) uzgodnić dokumentację projektową w **RE Bełchatów, 97-400 Bełchatów, Rogowiec-Kurnos** w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
 - d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 - e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów, gdy w wyniku usunięcia kolizji przenoszone/ odtworzone urządzenia zostaną umieszczone na nieruchomości, której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
 - f) Pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia w postaci:
 - iv. W przypadku kolizji z drogami – pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z późn. zm.);Tytuł prawny, o którym mowa w lit. f) winien zostać dostarczony Spółce (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) przed dokonaniem demontażu urządzeń.
 - g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
 - h) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 poniżej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.


ani *6.10.2018*

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji zgodnie z załącznikiem do niniejszych Warunków jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz przyjmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz przyjmuje do wiadomości, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarta będzie informacja, iż w związku z powyższym usunięciem kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy Stronami.


Piotr Banaś
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Bełchatów


Dyrektor
Tomasz Motyczek

.....
zatwierdził

