

nr pom	nazwa pomieszczenia	wykonczenie posadzki	powierzchnia m²
-1/ 01	klatka schodowa	płytki ceramiczne	16,78
-1/ 02	korytarz	płytki ceramiczne	4,93
-1/ 02a	pom. gospodarcze	wykładzina PVC	2,17
-1/ 03	magazyn warsztatu	wykładzina PVC	7,95
-1/ 04	warsztat	wykładzina PVC	11,72
-1/ 05	pom. wymiennikowni	wykładzina PVC	13,75
-1/ 06	toaleta	płytki ceramiczne	9,52
-1/ 07	poczekalnia	płytki ceramiczne	55,70
-1/ 08	garderoba damska	parkiet przemysłowy	21,18
-1/ 09	toaleta	płytki ceramiczne	3,88
-1/ 10	toaleta	płytki ceramiczne	3,88
-1/ 11	garderoba męska	parkiet przemysłowy	21,68
-1/ 12	pom. gospodarcze	wykładzina PCV	3,22
-1/ 13	orkiestron	parkiet przemysłowy	32,62
-1/ 14	rozdzielnia elektryczna	posdzka betonowa	8,19
	R A Z E M :		2 1 7 , 1 7

	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP20, pojedyncze/podwójne
	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44, pojedyncze/podwójne
16A	Gniazdo wtykowe 16A/Z, 400V, IP44
PEL	ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY 3 x gniazdo wtykowe 16A/Z, 230V – ogólne (*) 2 x gniazdo teletechniczne – 2xRJ45 logiczne 1 x gniazdo RJ45/12 – telefoniczne we wspólnej ramce,(*) w kolorze czerwonym zabezpieczone w standardzie polskim
	ROZDZIELNICA STACJONARNA np. typu ANDRYCHÓW IP(44)67 nr 9020111 gniazdo wtykowe 400V/16A 5P gniazdo wtykowe 250/16A/Z
	Zestaw dla 4 gniazd np. f-my Elektraplan (wyk. AL): – puszka podłogowa UDH E2–510 – pokrywa uchylna KDT E2–522 – puszki– 2xGBM
	Zestaw dla 8 gniazd np. f-my Elektraplan (wyk. AL): – puszka podłogowa UDH Q3–514 – pokrywa uchylna KDT Q4–594 – puszki 4xGBM
CW	Wypust kabla dla zasilania centrali LNW–3 pozostawić zapas przewodu l=~2m
	Wypust kabla dla zasilania pompy; pozostawić zapas przewodu l=~2m
FOH	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP20, podwójne dla podłączenia zestawu głośnikowego
PDN	Wypust kabla dla zasilania platformy osób niepełnosprawnych; pozostawić zapas przewodu l=~3m
K	Wypust kabla dla zasilania kuchenki elektryczne; pozostawić zapas przewodu l=~3m
ON	Okno napowietrzające wraz z siłownikiem 24V
CKD	Wypust kabla dla zasilania centralki klap dymowych; pozostawić zapas przewodu l=~2m
KON	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP20, podwójne podłączenie konsolety oświetleniowej
SK	Wypust kabla dla zasilania szafy krosowniczej; pozostawić zapas przewodu l=~2m
W.PPOŻ.	Główny wyłącznik prądu W.PPOŻ
	Przycisk przewietrzania
/	Przycisk oddymiania/Przycisk oddymiania z sygnalizacją akustyczną i uszkodzeniową
	Optyczna czujka dymu
WLZ–F	Pion instalacji elektrycznych (przewody i kable wg. schematów + FeZn25x4 połaczenia wyrównawcze)
	Tablica piętrowa
KK100	Koryto kablowe szer. 100 (300)
DXM	Gniazdo przenośne, gumowe, 250V, 16A/Z, IP44 + gniazdo DXM (na wyposażeniu reflektora)
/	Gniazdo przenośne, gumowe, 250V, 16A/Z, IP44 pojedyncze/potrójne
	Przewód odprowadzający drut DFe@8mm w rurce PCV22/grubościennej (min 5mm), złącza kontrolne–montowane w obudowach, w studzience w gruncie np. firmy Galmar
	Tasma FeZn 25x4 ,uziom pionowy stalowy pomiedziowany np. firmy Galmar, l=20m rezystancja uziomu Ru<10 Ohm, Ru<0,5 Ohm (akustyka)
	Studnia rewizyjna. Po wciągnięciu kabli studnie należy zalać betonem.
	Studnia rewizyjna pod przyszłą rozbudowe obiektu.

UWAGA:
1. Gniazda systemu elektroakustycznego należy montować na scenie na wysokości 0,7–1,0m od poziomu 0,0.
2. Wokół zabezpieczonych murów/fundamentów należy ułożyć uziom poziomy – tasma FeZn 25x4 mm – głębokość ~0,6m od poziomu terenu, tasmę układać "na sztorc" – pionowo, dłuższym bokiem

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branża

Elektryczna

Rysunek

Rzut kondygnacji podziemnej -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala
1:100

grudzień 2011
Nr rys.: **E2**

Elektryczna
Projektował: mgr inż. Krystyna Stanclik — Nr. Uprawnień 172/DOŚ/09
Sprawdził: mgr inż. Maria Pawlik — Nr. Uprawnień 255/81/WBPP

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl